© SchweizerWerk.com – Recognition & Reaction, in the blink of an eye

SchweizWerk
Wüeri 5
8733 Eschenbach SG
Schweiz

PowerCase Pro *Mobile Energie- und Serviceeinheit*

Konzipiert für Kurzzeitstromversorgung

Made in Switzerland

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Produktbeschreibung

Das PowerCase Pro ist ein wasserdichter Service- und Energie-Koffer zur mobilen Stromversorgung für Update-, Wartungs- und Notfalleinsätze. Der Koffer enthält einen integrierten 12V Lithium-Akku (NOCO NLP5), ein digitales Voltmeter mit USB-C und USB-3.0 Anschluss sowie ein NOCO Genius 1 Ladegerät. Kurzzeitstromversorgung via USB-Anschlüsse, stützen z.B. Mobiltelefone oder Tablets auf Status Quo während der Verwendung oder lädt ein Mobiltelefon in ca. 1 Std. auf 80%.

Integrierte Komponenten:

- 12V Lithium Akku – NOCO NLP5
- Digitales Voltmeter mit Spannungsanzeige
- USB-C Anschluss (5V gesichert)
- USB-3.0 Anschluss (5V gesichert)
- NOCO Genius 1 Ladegerät (herausnehmbar), mit 2 Ladekabel: 1 Ladekabel für Direktanschluss an PowerCase Pro, 1 Ladekabel mit Klemmen für externe Batterien.
- Rechte Aussenbuchse – Ladeanschluss für Akku
- Linke Aussenbuchse – 12V Ausgang für externe Geräte (z.B. Ajax KeyPad.)
- Alle internen Verkabelungen sind zusätzlich und einzeln mit Sicherungen versehen.

2. Sicherheitshinweise

- Koffer nur in trockener Umgebung öffnen.
- Keine metallischen Gegenstände im offenen Koffer ablegen.
- Akku nicht kurzschliessen.
- Nur das mitgelieferte Ladegerät verwenden.
- USB-Anschlüsse nur für Kleinverbraucher verwenden.
- Vor Transport alle externen Kabel entfernen.
- Nehmen Sie selbst keinen technischen Unterhalt oder Veränderungen an dem PowerCase Pro vor.

3. Laden des Akkus

1. NOCO Genius 1 Ladegerät aus dem Koffer entnehmen. 2. Ladegerät an 230V Steckdose anschliessen. 3. Mit dem beiliegenden Ladekabel (GELB) an die rechte Ladebuchse am Koffer anschliessen. 4. Ladevorgang abwarten (Statusanzeige am Ladegerät beachten). Wird nicht automatisch 12V Lithium am Ladegerät geschaltet, klicken Sie auf Mode-Taste bis zu 12V Lithium angezeigt wird. 5. Nach vollständiger Ladung Ladegerät trennen.

4. Stromversorgung für Ajax KeyPad (Updatebetrieb)

Wichtig: Ein Firmware-Update am Ajax KeyPad funktioniert nur bei externer Stromversorgung. Vorgehen: 1a. kurzes Gerätekabel an Keypadhalterung anschliessen**. 1b. Separates Anschlusskabel an die linke Aussenbuchse anschliessen. 2. Kabel mit dem KeyPad verbinden. 3. Spannung am Voltmeter prüfen. 4. Update durchführen. 5. Nach Abschluss Kabel entfernen.
** Das kurze Ladekabel für die Keypadhalterung: beachten Sie das korrekte Anschliessen an **+** (PLUS) und - (MINUS) Belegung! Die Anschlüsse sind vorverzinnt und mit Schutzkappen versehen. Schutzkappen abziehen. Verzinnte Kabelenden korrekt verschrauben (+/-).

5. Technische Daten

Batterie	12V Lithium (NOCO NLP5)
Ladegerät	NOCO Genius 1
USB-Ausgänge	USB-C / USB-3.0
Gehäuse	Wasserdicht (geschlossen)

© SchweizerWerk.com – Recognition & Reaction, in the blink of an eye.

SchweizWerk
Wüeri 5
8733 Eschenbach SG
Schweiz

SchweizerWerk.com
recognition & reaction - in the blink of an eye
Alarm- und Videoüberwachungssysteme
AJAX | DEIN BEREICH, DEINE REGELN