



SchweizerWerk.com

recognition & reaction - in the blink of an eye

Alarm- und Videoüberwachungssysteme



**DEIN BEREICH,
DEINE REGELN**

Technisches Datenblatt – PowerCase Pro


Konzipiert für Kurzzeitstromversorgung

Artikelnummer: SWpcp2026

CE-Konformitätsnachweis

Hiermit bestätigt SchweizerWerk.com, dass das Produkt PowerCase Pro den grundlegenden Anforderungen der relevanten europäischen Richtlinien entspricht (Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU). Die verbauten Komponenten (NOCO NLP5 & NOCO Genius 1) verfügen über entsprechende CE-Kennzeichnungen.

Produktinformationen & Support:



SchweizerWerk.com – Alarm- und Videoüberwachungssysteme

Recognition & Reaction – in the blink of an eye.

SchweizerWerk

Wüeri 5

8733 Eschenbach SG

Schweiz



SchweizerWerk.com

recognition & reaction - in the blink of an eye

Alarm- und Videoüberwachungssysteme



DEIN BEREICH,
DEINE REGELN

Technisches Datenblatt

PowerCase Pro – Komponentenübersicht

1. Lithium Batterie – NOCO NLP5

Technologie	Lithium (LiFePO4)
Nennspannung	12.8 V
Startstrom	250 A
Kapazität (Pb-Äquivalent)	5 Ah (Lithium Hochleistungsformat)
Gewicht	ca. 0.7 kg
Integriertes BMS	Ja (Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Überhitzung)
Lebensdauer	Bis zu 50'000 Startzyklen
Selbstentladung	Sehr gering

2. Ladegerät – NOCO Genius 1

Ladestrom	1 Ampere
Eingangsspannung	230V AC
Unterstützte Batterietypen	12V Lithium, AGM, Gel, Blei-Säure
Lademodus	Automatisch, mehrstufig (Smart Charger)
Erhaltungsladung	Ja (Dauerbetrieb geeignet)
Temperaturkompensation	Ja
Schutzfunktionen	Überladung, Kurzschluss, Funkenfrei, Verpolungsschutz
IP-Schutzklasse	IP60



SchweizerWerk.com

recognition & reaction - in the blink of an eye

Alarm- und Videoüberwachungssysteme



DEIN BEREICH,
DEINE REGELN

PowerCase Pro

Mobile Energie- & Serviceeinheit

Konzipiert für Kurzzeitstromversorgung

Made in Switzerland

SKU:	SWpcp2026
Gefertigt und überprüft:	KW08/2026
Garantie:	2 Jahre Noco Ladegerät und Komponenten. Noco NLP5 5 Jahre

© SchweizerWerk.com – Recognition & Reaction, in the blink of an eye.

1. Produktbeschreibung

Das PowerCase Pro ist ein wasserdichter, mobiler Energie-Koffer zur professionellen Kurzstromversorgung von Service- und Update-Geräten. Integriert ist ein 12V Lithium-Akku (NOCO NLP5), ein digitales Voltmeter mit USB-C & USB-3.0 sowie ein NOCO Genius 1 Ladegerät. Kurzzeitstromversorgung via USB-Anschlüsse, stützen z.B. Mobiltelefone oder Tablets auf Status Quo während der Verwendung oder lädt ein Mobiltelefon in ca. 1 Std. auf 80%."

2. Ausstattung

- 12V Lithium Akku (NOCO NLP5)
- Digitales Voltmeter mit Spannungsanzeige
- USB-C Ausgang (5V)
- USB-3.0 Ausgang (5V)
- NOCO Genius 1 Ladegerät (entnehmbar), 2 Ladekabel (Plug & Clamp)
- Rechte Ladebuchse – Akku-Ladeanschluss
- Linke Servicebuchse – 12V Ausgang (z.B. Ajax KeyPad Updatebetrieb)

3. Bedienung

Akku laden: 1. Ladegerät entnehmen. 2. An 230V anschliessen. 3. Mit beiliegendem Kabel an rechte Aussenbuchse anschliessen. 4. Ladevorgang abwarten. 5. Nach vollständiger Ladung trennen. Ajax KeyPad Update: Ein Update funktioniert nur bei externer Stromversorgung. Linke Servicebuchse verwenden, Gerät anschliessen, Spannung prüfen, Update durchführen.

4. Sicherheitshinweise

- Nur Original-Ladegerät verwenden.
- Keine metallischen Gegenstände im offenen Koffer ablegen.
- Nicht kurzschliessen.
- Nur für Kleinverbraucher vorgesehen.
- Nur für Kurzzeitstromversorgung vorgesehen.
- Bei Nichtgebrauch regelmässig nachladen (alle 3–4 Monate).

Technischer Support & Service:

SchweizerWerk.com | Alarm- und Videoüberwachungssysteme

SchweizerWerk.com – Alarm- und Videoüberwachungssysteme

Recognition & Reaction – in the blink of an eye.

SchweizerWerk

Wüeri 5

8733 Eschenbach SG

Schweiz